

HENNGE One側の画面

1. SAMLアプリの諸設定を行う

① HENNGE one管理画面で、「ユーザー」→「ユーザー一覧」を選択します。

The screenshot shows the HENNGE ONE management interface. On the left sidebar, the 'ユーザー' (Users) section is expanded, and 'ユーザー一覧' (User List) is highlighted with a red box. The main content area displays a table of users. The table has columns for ID, 表示名 (Display Name), UserPrincipalName (UPN), アカウントの状態 (Account Status), 最新のログイン時間 (Asia/Tokyo) (Last Login Time), ポリシー名 (Policy Name), and 管理 (Management). Two users are listed: 'hacadmin' and a user with ID '01140114'. The edit icon for the '01140114' user is highlighted with a red box.

ID	表示名	UserPrincipalName (UPN)	アカウントの状態	最新のログイン時間 (Asia/Tokyo)	ポリシー名	管理
hacadmin	00160016	[REDACTED]	有効	2021-04-13 09:27:14	DEFAULT	[Edit] [Lock] [Delete] [Refresh]
[REDACTED]	01140114	[REDACTED]	有効	2021-04-12 20:29:09	DEFAULT	[Edit] [Lock] [Delete] [Refresh]

1. SAMLアプリの諸設定を行う

②各ユーザーの編集アイコンをクリックし、ユーザー編集画面を開きます。

(※サイレコとSSO連携するユーザーが事前に登録されている前提での記載となります)

サイレコのログイン情報と関連付ける値 (ログインID) を任意の項目に入力し、「送信」をクリックします。

(下記の例は、「表示名」にログイン情報を登録しています)

ユーザー編集

管理者 ? 管理者 管理者ではない

強制ログアウト ?

パスワード更新日時 2021-04-12 14:16:54 (Asia/Tokyo)

パスワード有効期限 パスワード強制変更 無期限 ドメイン設定に従う

姓 ?

名 ?

表示名 ?

UserPrincipalName (UPN) ?

メールアドレス ?

OTD通知メールアドレス ?

1. SAMLアプリの諸設定を行う

③HENNGE one管理画面で、「システム」→「サービスプロバイダ設定」を選択します。

The screenshot shows the HENNGE ONE management interface. The top navigation bar includes the HENNGE ONE logo and the text 'HENNGE ONE'. Below this, a menu is visible with 'システム' (System) highlighted. A sub-menu is open, showing 'サービスプロバイダ設定' (Service Provider Settings) highlighted in blue. To the right, there is a '+ サービスプロバイダーの追加' (Add Service Provider) button and a '表示切替' (Toggle View) button. Below the menu, a table lists service providers with columns for '名前' (Name), 'メタデータ' (Metadata), and 'アクセスポリシーグループ' (Access Policy Group).

名前	メタデータ	アクセスポリシーグループ
HENNGE Email DLP	表示	0
HENNGE Secure Transfer	表示 ダウンロード	0

1. SAMLアプリの諸設定を行う

④「サービスプロバイダの追加」→「カスタム」をクリックします。

サイレコの「SSO(SAML2.0)設定」画面の「IdPに設定する情報」各項目の値を、下記入力欄にコピー & ペーストします。

また、「Name ID」に、②で登録した項目（※）を選択します。

設定終了後「次へ」をクリックし、次画面で「送信」をクリックします。

「ACS URL」 - [サイレコ] サイレコログインURL (ACS) (⑥)

「Entity ID」 - [サイレコ] サイレコエンティティID (⑤)

※ [サイレコ] サイレコログアウトURL は不使用

※「Name ID」の登録方法

Name ID欄に“{”を入力することにより、
右記のような候補が表示されます。

ユーザー編集画面で登録したログイン情報の
項目を設定してください。

Name IDの詳細は、

1HENNGE oneの説明書をご参照ください

[参考] 1-2で指定した「表示名」は

{user.display_name}になります

Name ID	{
固有番号	{user.upn}
	{user.email}
	{user.username}
間 (時間)	{user.given_name}
	{user.family_name}
	{user.display_name}

サービスプロバイダの追加

プリセット + メタデータアップロード **カスタム** リンク

名前 ?

ACS URL ?

Entity ID ?

署名鍵 ? 2048-bits (推奨)

Name ID ? {user.upn}

ログインURL ?

固有番号 ?

+ 次へ

⑤サービスプロバイダー一覧に、作成したプロバイダが追加されますので、作成したプロバイダのメタデータ「表示」をクリックします。

HENNGE ONE

システム ▲ 隠す

サービスプロバイダー設定

サービスプロバイダーの追加 表示切替

名前	メタデータ	アクセス
HENNGE Email DLP	表示	0
HENNGE Secure Transfer	表示 ダウンロード	0
saireco	表示 ダウンロード	0

⑥サイレコの「SSO(SAML2.0)設定」画面の「SSO連携に必要な情報の登録」各項目に、下記の値をコピー＆ペーストします。

- 「Issuer」 → 「サイレコ」 エンティティID (①)
 「シングルサインオンURL」 → 「サイレコ」 ログインURL (②)
 「シングルサインアウトURL」 → 「サイレコ」 ログアウトURL (③)
 「証明書」※ → 「サイレコ」 X.509 Certificate (④)

※「証明書」のコピー方法

「証明書」のダウンロードリンクをクリックし、証明書ファイルをダウンロードします。
 (「rsa2048_sha256.crt」というファイル (またはこれに類するファイル) がダウンロードされます)
 ダウンロードしたファイルを、Windowsメモ帳やテキストエディタ等で開きます。
 表示された値を全選択後コピーし、サイレコ画面にペーストします。

[参考]メモ帳で開いた例



※サイレコ画面にペースト後は、当該証明書ファイルは適切に破棄してください。

2. ユーザーに「サービスプロバイダ」を設定する

- ⑥ 1の②で設定した画面の最下部の「許可するサービスプロバイダー」に、1の④で登録したプロバイダー名が表示されますので、該当プロバイダーにチェックし、「送信」ボタンをクリックします。

The screenshot shows a configuration interface for service providers. At the top, there is a dropdown menu for 'アクセスポリシーグループ' (Access Policy Group) set to '*DEFAULT'. Below this, the '許可するサービスプロバイダー' (Allowed Service Providers) section contains three items: 'saireco' (checked), 'HENNGE Email DLP' (unchecked), and 'HENNGE Secure Transfer' (unchecked). A '送信' (Send) button is located at the bottom right of the form.

アクセスポリシーグループ ? *DEFAULT ▾

許可するサービスプロバイダー ?

- saireco
- HENNGE Email DLP
- HENNGE Secure Transfer

送信

- [オプション機能] - [SSO (SAML2.0) 設定] は以下のような画面になります。



SSO連携に必要な情報の登録

SSO (SAML2.0) 認証を有効にする

エンティティID

ログインURL

ログアウトURL

X.509 Certificate

登録

IdPに設定する情報

サイレコエンティティID
https://aams.world/sso/ldap_name[redacted] コピー

サイレコログインURL (ACS)
https://aams.world/sso/ldap_name[redacted]?acs コピー

サイレコログアウトURL
https://aams.world/sso/ldap_name[redacted]?sls コピー

SSOのシステム上のコードを入力します。

SSOのシステムに入力するコードです。
(「コピー」を押すとクリップボードにコピーされます。)



人事を戦略に変える。

sai  reco

HRオートメーションシステム

本資料は、社内用マニュアルの作成など、自社ご利用の範囲内に限り、複製・ご編集いただいて構いません。
本資料の内容の一部または全部を無断転載することは禁止されています。
本資料の内容に関しては訂正・改善のため、予告なしに変更することがあります。

Last Updated-2023/03/20